

## **Dect ahizenin ana baz telefona kayıt (register) işlemi:**

### **Jacob Jensen Moda dect medyatelefon:**

Tüm kablolar takılı ve telefon çalışır durumda  
Ahize Şarj dock'u üzerinde,  
Ana Gödede VOL tuşuna basın (birkaç saniye basılı tutun)  
Üst alt kenarda küçük mesaj ışığı yanıp sönecek  
ve ort.5 saniye sonra bu ışık sönecek  
sonra.. ahize de  
**HOLD** sonra \* sonra **HOLD** sonra **MUTE** (4 tuş...)  
tuşlarına basın  
1, 2 saniye sonra, ahize çalacak... işlem tamam dır....

### **Bittel Uno Media dect medyatelefon:**

Tüm kablolar takılı ve telefon çalışır durumda  
Ahizeyi gövdeye koyun  
Sonra ahizeyi tekrar alıp tekrar yerine koyun  
Şarj göstergesi flaş şeklinde yanıp sönecek tir.  
Daha sonra mesaj ışığı bir kez yanacaktır  
Bundan 5, 8 saniye sonra gövdede ki **REDIAL** tuşuna basın  
Ahize çalışırsa işlem tamam dır....

### **Bittel Neo dect duvar telefonu:**

Tüm kablolar takılı ve telefon çalışır durumda  
Ahizeyi gövdeye koyun  
Sonra ahizeyi tekrar alıp tekrar yerine koyun  
Şarj göstergesi flaş şeklinde yanıp sönecek tir.  
Daha sonra ahizenin mesaj ışığı bir kez yanacaktır  
Bundan 5, 10 saniye sonra gövdede ki **REDIAL** tuşuna basın  
Ahize çalışırsa işlem tamam dır....

### **Bittel Uno Mini dect telefon:**

Tüm kablolar takılı ve telefon çalışır durumda  
Ahizeyi gövdeye koyun  
Sonra ahizeyi tekrar alıp tekrar yerine koyun  
Şarj göstergesi flaş şeklinde yanıp sönecek tir.  
Daha sonra ahizenin mesaj ışığı bir kez yanacaktır  
Bundan 5, 10 saniye sonra gövdede ki **REDIAL** tuşuna basın  
Ahize çalışırsa işlem tamam dır....

### **Jacob Jensen HT60D duvar telefonu:**

tüm kablolar bağlı, telefon çalışır durumda.  
ahize yerinde.  
gövdede ki **HOLD** sonra \* sonra **HOLD** sonra **MUTE** tuşlarına sırayla basın (4 tuş).  
ahizede ki **HOLD** sonra \* sonra **HOLD** sonra **MUTE** tuşlarına sırayla basın (4 tuş).  
ortalama bir 5-8 saniye bekleyin.  
sonra gövdede ki **REDIAL/PG** tuşuna basın.

### **Jacob Jensen HT20D duvar telefonu:**

tüm kablolar bağlı, telefon çalışır durumda.  
gövdede ki **PAGE** tuşuna 5 saniye bas  
şarj ışığı yanıp söncek  
sonra.. ahize de  
**HOLD** sonra \* sonra **HOLD** sonra **MUTE**  
tuşlarına basın